

# วิธีกำหนดการสิทธิ์การใช้งาน 1 คูปองต่ออุปกรณ์

**ตัวอย่าง** กำหนดการสิทธิ์การใช้งาน Profile: num\_1 ให้ 1 คูปอง สามารถใช้ได้ 5 อุปกรณ์



## เข้า Mikrotik

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Profiles
3. กดปุ่ม Add New

The screenshot shows the Mikrotik User Manager interface. The 'User Manager' menu is selected (1). The 'Profiles' tab is active (2). The 'Add New' button is highlighted (3). A table lists existing profiles, with 'num\_1' selected (4). A configuration dialog for 'num\_1' is shown, where the 'Override Shared Users' field is set to 5 (5 and 6). The 'OK' button is highlighted (6).

	▲ Name	Validity	Name For Users	Starts When	Price	Override Shared Users
-	kiosk-fix	04:00:00	kiosk-fix	assigned	0.00	10
-	num_1	02:00:00	num_1	first auth	0.00	10
-	num_2	04:00:00	num_2	first auth	0.00	10
-	num_3	08:00:00	num_3	first auth	0.00	10

4. เลือก Profile ที่ต้องการ (*num\_1*)
5. Override Shared Users : 1 User สามารถให้ใช้ได้กี่อุปกรณ์ (*5 : กำหนดให้ 1 User Login ได้ 5 เครื่อง*)
6. กดปุ่ม OK

	▲ Name	Validity	Name For Users	Starts When	Price	Override Shared Users
-	kiosk-fix	04:00:00	kiosk-fix	assigned	0.00	10
-	num_1	02:00:00	num_1	first auth	0.00	5
-	num_2	04:00:00	num_2	first auth	0.00	10
-	num_3	08:00:00	num_3	first auth	0.00	10